

漏電を検知するとブザーとランプで異常をお知らせ、
漏電による電気火災の発生を未然に防ぎます！



住宅の壁面にマッチするシンプルで操作性に優れたデザイン

カラーユニバーサルデザインを採用することにより誰でも正しく情報を認識できるように！

インターフォンや給湯器のリモコンと並べてリモコンニッチに配置しやすいサイズ・形状！

主幹ブレーカとスマートメーターの間に変流器を取り付けることにより漏電検知の範囲を拡大※
住宅の安全性をより高めます！

※ 負荷側の漏電検知はホーム盤の主幹漏電ブレーカが行います。(下図参照)

商品名	品番	警戒回路数	電源電圧	作動電流値	本体寸法 (mm)	ブザー性能	外部出力 接点	標準価格 (税抜)
漏電 警報装置	LGRR 1	1 回路	AC100-200V	100、200、 400mA※ ¹	W:140 H:95 D:36.6※ ²	内蔵 音量 70dB以上	無	21,900 円
	LGRR 2	2 回路						43,800 円

※¹ 本体表面のスイッチで切り替えることができます。LGRR 2は各々の回路に対して個別で設定することができます。

※² 本体表面のスイッチによる突起を含んだ奥行寸法です。

接続可能な変流器

下記の変流器と組み合わせてご使用ください。

商品名	品番	定格電流	定格電圧	本体寸法 (mm)	貫通孔径 (mm)	標準価格 (税抜)
漏電警報装置・ 変流器 屋外貫通型	ZCT 1S	100A	600V	W:86 H:74 D:26	φ32	8,300 円
	ZCT 2S	200A		W:97 H:85 D:26	φ43	12,400 円



● 漏電保護範囲とご使用上の注意点



漏電警報装置

警報動作中も漏電状態は継続しており非常に危険な状態です。早急にお近くの電気工事店にご連絡ください。

主幹漏電ブレーカ

漏電を検知して電路の遮断を行っていますが、ハンドル操作で復旧できたとしても、再度漏電が発生しうる非常に危険な状態なので早急にお近くの電気工事店にご連絡ください。

